

## Carte d'expansion audio XLR pour le convertisseur multiformat VIO 4K



L'interface d'expansion audio XLR ajoute des entrées/sorties AES3, S/PDIF et analogiques à votre VIO 4K (jusqu'à 4 canaux - 2 paires stéréo). Elle supporte les formats audio numériques AES3 (aussi appelés AES/EBU) et S/PDIF ainsi que l'audio analogique stéréo symétrique.

Un vaste choix de configurations d'entrées est proposé, incluant :

2x NUMERIQUE	Double numérique stéréo (2 paires)
2x ANALOGIQUE XLR	Analogique XLR symétrique (1 paire)
2x ANALOGIQUE JACK MONO	Analogique stéréo sur deux jacks mono (1 paire)
2x MICRO. - MODE1	Double microphone analogique mono sur XLR (2 paires)
2x MICRO. - MODE2	Microphone analogique stéréo microphone sur deux XLR (1 paire)
1x JACK STEREO & 1x NUMERIQUE	Analogique stéréo sur le jack 1 et numérique sur le XLR 2 (2 paires)
1x MICRO. & 1x NUMERIQUE	Microphone analogique mono sur le XLR 1 et numérique sur le XLR 2 (2 paires)

Quand une entrée est configurée en mode numérique, il est possible de choisir soit le format AES3 (utilisation de la connectique XLR du combo), soit le format S/PDIF (utilisation du connecteur jack du combo).

Les configurations de sortie possibles sont :

NUMERIQUE	Double sortie numérique AES3
ANALOGIQUE SYMETRIQUE	Une sortie analogique stéréo symétrique